

大功率短时过电流发生器

NEW



ICG 3000

符合下列标准...

- > GB/T17215.301
- > GB/T17215.322
- > ANCI C12 .02-2001
- > ...

概述

大功率短时过电流发生器是依据 ANCI C12 .02-2001 而专门设计的定制试验仪器，是对在对工频 50Hz 或 60Hz 频率工作的电表、电能表受瞬时大功率脉冲过流干扰时，考验电表测量精度性能而建立的统一依据，产品同时满足 GB/T17215.301、GB/T17215.322 的测试要求。

特点

- > 过压、过流保护等
- > LCD 显示：电压电流测量采集系统
- > 紧急保护按钮
- > 内置大功率调压装置，CPU 智能控制
- > 进口大功率 IGBT 半导体开关，安全稳定
- > 同时满足 GB/T17215.301、GB/T17215.322

应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 防雷保护 | > 元器件 |
| > 低压电器 | > 电力电子 |
| > 铁路 | > 新能源电力 |

技术细节

技术参数	
项 目	ICG 3000
输出电压	0.01~3V
输出电流	10~3000A
输出电流精度	0 ~ -10%
输出波形	正弦波
输出频率	50Hz / 60Hz
电流注入时间	1~9999ms 或0.1~500周期
发生器输出阻抗	0.001Ω
输出相位角度	0°
试验时间间隔	3~9999s 连续可调
试验次数	1~9999
试验模式	手动、自动
试验最大功耗	150~200KVA

通用参数	
工作电源	AC220V ± 10%，50/60Hz
环境温度	15~35℃
相对湿度:	25~75%
大气压	86kPa~106kPa
外形尺寸	1200*600*800 (22U)
重量	280kg

技术参数		
输出电流	10A	0 ~ -10%
	100A	0 ~ -10%
	1000A	0 ~ -10%
	2000A	0 ~ -10%
	3000A	0 ~ -10%
输出脉冲宽度	1~9999ms	

附件	
电源线25mm ² ×4m 红	1根
电源线25mm ² ×4m 黑	1根
测试线70mm ² ×0.65m 红	2根
测试线 70mm ² ×0.65m 黑	2根
接地线 5米	2根
电源线 三芯 直 (2米)	1根
校正验证书	1份
使用说明书	1份
质保书	1份

专注品质 专业服务



联系方式 3C TEST

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼

TEL: 0512-68413700 68413800 68413900

Http://www.3ctest.cn

服务热线: 0512-68078090 邮编: 215011

FAX: 0512-68079795

E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区上地东路27号春生泰克大厦1009室

电话: 010-51552155

传真: 010-51552145 邮编: 100085

深圳办事处

地址：深圳市南山区深南大道北侧9030号瑞思中心2208室（世界之窗对面）

电话: 0755-86626625 0755-86344313

传真: 0755-26966255 邮编: 518057

台湾利诺科技有限公司

地址: 台湾新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5

电话: +886-2-89121185 传真: +886-2-89121812 邮编: 23145

Http: //www.richtec.com.tw E-mail: rich.tec@msa.hinet.net

香港保特电源科技公司

地址: 香港丰业街10号业昌中心11D室

电话: 00852 98289428 电邮: protechk@protec-power.com

Http://www.protec-power.com